Satelliten Receiver

Satellite Receiver

Smart MX 01

Digitaler Satelliten-Receiver für den Empfang aller freien TV- und Radio-Programme.

Günstiges Einsteigergerät: anschließen und fernsehen.

Digital set-top-box for the receipt of all free TV and radio channels.

Advantageous Starter Unit: plug and play

Over-The-Air · Kindersicherung Parental Control · EPG

Technische Daten / Technical Data

Modell (Model)	MX 01
Art.-Nr. (0rder-No.)	21-01-01-0002
Beschreibung (Description)	FTA-Receiver
Empfangsart (Reception Type)	Satellit /Satellite)
Anzeige (Display)	-
Modulator	optional
DiSEqC 1.2 Usals	✓
Anzahl Kanäle (Channels) TV/Radio	6000
Favoriten Listen (Favorite Lists)	8
Kanalsortierung (Channel sorting)	FTA/Alpha/Num.
Symbolrate Mbps (Symbol rate Mbps)	2-35
Teletext	TV/STB
EPG - Elektronischer Programmführer (Electronic Program Guide)	NOW/NEXT/7days
Software-Upgrade	RS 232 / OTA
Box to Box Copy	✓
Blindscan	✓
Kindersicherung (Parental Control)	✓
Sleeptimer/Event-Timer	✓ / 8
Cinch Ausgang (Cinch Output)	Audio
Audio Digital Output (AC 3)	koax (coax)
Video Ausgänge (Video Outputs)	1 Scart
USB-Anschluss (USB Interface)	-
LAN-Anschluss (LAN Interface)	-
Digital Video Out	-
Netzschalter (Power Switch)	-
Menüsprachen (OSD Languages)	German, English, French, Russian…
Zubehör (Accessories)	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (Remote control, Batteries, instruction manual)
Gewicht (Weight)	1,1 kg
Abmessungen (B x H x T) (Dimensions (W x H x D)	250 x 44 x 180 mm